

日商 P C 検定試験（データ活用）

3 級実技科目サンプル問題

～ サンプル問題使用にあたっての注意事項～

実技科目の試験時間は 3 0 分間です。

日商 P C 検定試験はネット試験で行うため、本サンプル問題と実際の試験実施方法は異なります。

（実際の試験イメージは検定ホームページ < <http://www.kentei.ne.jp> > にてご確認ください。）

あなたは、家電卸販売会社に勤務し、デジタルAV機器の販売管理を担当しています。あなたの所属する課では、月毎の売上状況を把握するために「販売管理表.xls」というファイルを作成して共有しており、上司より10月分の集計をするよう指示を受けました。以下の各指示に従い、10月分の販売状況に関する資料を作成しなさい。

なお、作成にあたっては、マイドキュメント内の日商PC検定フォルダの「販売管理表.xls」、「商品単価表.xls」、「実績集計表.xls」の3つのファイルを使用しなさい。

【問題1】

月の集計を行う際に、未入力のあるデータがあることに気が付きました。そこで、「販売管理表.xls」ファイルの「10月分」のシートに、山田さんが担当した下記データ1および2を追加入力しなさい。

データの入力後には、以下の指示に従って表を完成させること。

データ1

売上日	取引先	商品名	数量
10/23	渋谷電器センター	液晶32インチテレビ	2
10/23	渋谷電器センター	HDD付DVD400GB	5
10/23	渋谷電器センター	HDD付DVD160GB	4

データ2

至急
平成17年10月25日
日商家電株式会社 山田様
東京電器センター
下記の商品を至急お願いいたします。
250GB・DVDレコーダー 5台
32インチ液晶テレビ 3台
プラズマ37インチテレビ 2台

(指示)

- ・「査定」の欄には、「売上金額(円)」が500,000円未満の場合は「1」、500,000円以上1,000,000万円未満の場合は「3」、1,000,000円以上の場合は「5」と表示すること。
- ・作成した表は、データを上書き保存すること。

【問題 2】

問題 1 で完成させた表と「商品単価表.xls」のデータをもとに、商品名ごとに集計した表を作成しなさい。その際、以下の指示に従うこと。

(指示)

- ・「実績集計表.xls」に集計を行うこと。
- ・売上金額の多い順に並び替えること。
- ・表のタイトルは「10 月分売上実績集計表」とすること。
- ・作成した表は、データを上書き保存すること。

【指示 3】

問題 2 で作成した「10 月分売上実績集計表」をもとに、売上金額の構成比が分かる円グラフを作成しなさい。その際、以下の指示に従うこと。

(指示)

- ・グラフのタイトルは『商品別売上構成比』とすること。
- ・グラフには、構成比(小数点第 1 位まで表示)とラベル(商品名)を表示すること。
- ・グラフには、凡例は表示しないこと。
- ・作成したグラフは、「売上構成比.xls」とファイル名をつけて、「マイドキュメント」内の「日商 P C 検定」フォルダに別ファイルで保存すること。

販売管理表.xls

売上日	担当者	取引先	商品名	商品コード	単価(円)	数量	売上金額(円)	査定
10月1日	小山	関東商店	HDD付DVDレコーダー-250GB	H25	38,000	3	114,000	
10月1日	安藤	YAMATO電器	HDD付DVDレコーダー-160GB	H16	35,000	7	245,000	
10月2日	山田	渋谷電器センター	液晶20インチテレビ	E20	100,000	10	1,000,000	
10月2日	山田	渋谷電器センター	プラズマ42インチテレビ	P42	378,000	3	1,134,000	
10月4日	山田	渋谷電器センター	液晶32インチテレビ	E32	200,000	2	400,000	
10月5日	萩原	横浜電器	HDD付DVDレコーダー-400GB	H40	78,000	3	234,000	
10月5日	萩原	横浜電器	プラズマ37インチテレビ	P37	300,000	2	600,000	
10月6日	山田	渋谷電器センター	プラズマ42インチテレビ	P42	378,000	2	756,000	
10月6日	安藤	YAMATO電器	プラズマ42インチテレビ	P42	378,000	2	756,000	
10月6日	安藤	YAMATO電器	HDD付DVDレコーダー-160GB	H16	35,000	3	105,000	
10月12日	山田	渋谷電器センター	HDD付DVDレコーダー-160GB	H16	35,000	13	455,000	
10月13日	安藤	YAMATO電器	プラズマ42インチテレビ	P42	378,000	4	1,512,000	
10月15日	萩原	横浜電器	液晶32インチテレビ	E32	200,000	5	1,000,000	
10月15日	小山	関東商店	HDD付DVDレコーダー-250GB	H25	38,000	4	152,000	
10月15日	山田	渋谷電器センター	プラズマ42インチテレビ	P42	378,000	5	1,890,000	
10月15日	小山	関東商店	プラズマ42インチテレビ	P42	378,000	3	1,134,000	
10月18日	安藤	YAMATO電器	液晶20インチテレビ	E20	100,000	5	500,000	
10月18日	山田	渋谷電器センター	液晶32インチテレビ	E32	200,000	11	2,200,000	
10月18日	萩原	横浜電器	プラズマ42インチテレビ	P42	378,000	2	756,000	
10月19日	山田	渋谷電器センター	HDD付DVDレコーダー-400GB	H40	78,000	10	780,000	
10月22日	小山	関東商店	液晶20インチテレビ	E20	100,000	6	600,000	
10月22日	山田	渋谷電器センター	HDD付DVDレコーダー-250GB	H25	38,000	5	190,000	
10月25日	安藤	YAMATO電器	液晶32インチテレビ	E32	200,000	4	800,000	
10月26日	山田	渋谷電器センター	HDD付DVDレコーダー-400GB	H40	78,000	3	234,000	
10月26日	安藤	YAMATO電器	HDD付DVDレコーダー-160GB	H16	35,000	1	35,000	
10月29日	小山	関東商店	液晶20インチテレビ	E20	100,000	3	300,000	
10月29日	山田	渋谷電器センター	HDD付DVDレコーダー-400GB	H40	78,000	7	546,000	
10月30日	安藤	YAMATO電器	HDD付DVDレコーダー-400GB	H40	78,000	10	780,000	
10月30日	安藤	YAMATO電器	HDD付DVDレコーダー-160GB	H16	35,000	4	140,000	
10月31日	小山	関東商店	プラズマ37インチテレビ	P37	300,000	5	1,500,000	
合計							20,848,000	

商品単価表.xls

商品名	商品コード	単価(円)
液晶20インチテレビ	E20	100,000
液晶32インチテレビ	E32	200,000
プラズマ37インチテレビ	P37	300,000
プラズマ42インチテレビ	P42	378,000
HDD付DVDレコーダー-160GB	H16	35,000
HDD付DVDレコーダー-250GB	H25	38,000
HDD付DVDレコーダー-400GB	H40	78,000

